

LÁMPARAS LED G9



3W



4,5W



5W



6W



12W

LÁMPARAS LED G9



FUNCIÓN

La lámpara LED G9 es un tipo de bombilla compacta con base de pines tipo G9 (dos patillas separadas por 9 mm). Su función principal es proporcionar iluminación eficiente y de bajo consumo, reemplazando las antiguas lámparas halógenas G9 con una vida útil más larga y menor consumo energético.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia	SKU	Lumens Totales	Eficiencia energética	Material	Temperatura de color
3W	5301	350 Lm	116,66 Lm/Watt	Vidrio	2700°K - 6000°K
4W	5303	450 Lm	112,5 Lm/Watt	Plástico	
5,5W	5305	450 Lm	81,81 Lm/Watt	Cerámica + PC	
6W	5307	600 Lm	100 Lm/Watt	Cerámica + PC	
12W	5309	1200 Lm	100 Lm/Watt	Cerámica + PC	




Aislación	CRI	Apertura	Tensión nominal	Base	Vida útil	Garantía
IP20	>80	360°	200-240Vca ~ 50/60Hz	G9	25.000 hs	2 años

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA G9


- A. Verifica que la lámpara G9 LED esté en buen estado y sea compatible con el portalámparas. (FIGURA 1)
- B. Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Usa un probador de tensión para confirmar que no haya corriente en los cables de la instalación. (FIGURA 2)
- C. Si reemplazas una lámpara antigua, asegúrate de que esté fría antes de retirarla. (FIGURA 3)



- D. Toma la nueva lámpara por la base e inserta los pines de la lámpara G9 en el portalámparas, presionando suavemente hasta que encaje correctamente. (FIGURA 4)
- E. Reactiva el suministro eléctrico desde el interruptor principal. (FIGURA 5)
- F. Enciende el interruptor para verificar que la lámpara LED funcione correctamente. (FIGURA 6)




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Compatibilidad:** Asegúrate de que la lámpara G9 sea compatible con el portalámparas y el voltaje de tu instalación.
2. **Mantenimiento:** Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. **Garantía:** Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MATERIALES GENERALES



Vidrio



Plástico



Cerámica + PC



Cerámica + PC



Cerámica + PC

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:
TACOMA ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71522063-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina