TACOMA
ILUMINACIÓN LED

LUMINARIAS LED
HIGH BAY



100W



150W



200W

LUMINARIAS LED
HIGH BAY

FUNCIÓN

Las luminarias LED HIGH BAY PROLITE® combinan alto rendimiento lumínico con bajo consumo energético, ofreciendo una iluminación potente y eficiente. Están equipados con drivers que garantizan una luz constante, y con filtros que protegen contra descargas atmosféricas de hasta 6 KV. Tienen una carcasa de aluminio inyectado 6030 disipa el calor manteniendo la base de los LED por debajo de los 70°, lo que prolonga su vida útil. Cuentan con pintura de alta resistencia al medio ambiente y lentes de 90° proyectando luz uniforme.

PRECAUCIONES

Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE:

No contienen mercurio ni otros materiales tóxicos, y son reciclables, lo que lo hace una opción sostenible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia	SKU	Lumens Totales	Eficiencia energética	Apertura	Material de carcaza
100W	3210	11.000 Lm	110 Lm/Watt	90°	Aluminio inyectado 6063
150W	3211	16.500 Lm	110 Lm/Watt	90°	Aluminio inyectado 6063
200W	3212	22.000 Lm	110 Lm/Watt	90°	Aluminio inyectado 6063

Aislación	Temperatura de color	Cri	Tensión	Tipo de LED	Vida útil	Garantía
IP65	5700°K	> 80	85-265VCa ~ 50/60Hz	SMD3030	20.000 hs	2 años

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA HIGH BAY

A. Desconecte la alimentación eléctrica antes de iniciar la instalación. Verifique que el área esté libre de obstáculos y cuente con espacio suficiente para maniobrar la luminaria de forma segura. Utilice guantes y gafas de protección para evitar accidentes. **(Figura 1)**
B. Saque la luminaria de su embalaje y revise que no presente daños visibles. Confirme que incluye el gancho de acero y todos los accesorios necesarios. Compruebe que la tensión nominal de la luminaria coincide con la de la instalación eléctrica. **(Figura 2)**
C. Localice la estructura donde se colgará la luminaria (viga, riel o anclaje). Asegúrese de que sea resistente y capaz de soportar el peso de la luminaria más un margen de seguridad. Instale el punto de anclaje (argolla, cáncamo u otro soporte) siguiendo las especificaciones del fabricante. **(Figura 3)**



FIGURA 1


FIGURA 2


FIGURA 3

D. Sostenga la luminaria firmemente y enganche el gancho de acero al punto de suspensión. Verifique que el gancho quede completamente cerrado y no exista riesgo de desprendimiento. **(Figura 4)**
E. Conecte el cableado según el código de colores y la normativa local:
L (fase), N (neutro) y ⏚ (tierra)
Utilice conectores adecuados y asegúrese de aislar correctamente todas las uniones. No deje cables sueltos o tensos que puedan dañarse con el movimiento. **(Figura 5)**
F. Restaure la alimentación eléctrica. Encienda la luminaria y verifique que funcione correctamente. Revise que esté firme, nivelada y sin oscilaciones excesivas. **(Figura 6)**


FIGURA 4


FIGURA 5



FIGURA 6

TACOMA
ILUMINACIÓN LED

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que la luminaria High Bay se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.

2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.

3. Garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS GENERALES



EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadasy declinará toda la responsabilidad por la:

- Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:
TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2
TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2
ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA

MÁS INFORMACIÓN
AR

www.tacoma.com.ar
@tacoma.argentina
/tacoma.argentina