


ARTEFACTOS DE PARED



ARTEFACTOS DE
PARED



FUNCIÓN

Los artefactos DE PARED TACOMA® son luminarias uni o bi-direccionales ideales para iluminar paredes en ingresos, y muros en general, en exteriores o interiores. Tenemos una gran variedad de modelos disponibles con carcascas de aluminio o plástico, blancas o negras, con zócalo GU10 para utilizar una lámpara o LED y driver instalados.

PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- Es indispensable desconectar el suministro eléctrico antes de manipular el artefacto e iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- No abra la luminaria bajo ningún concepto.
- En caso de avería contacte con su proveedor.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable.
- Cuando la fuente de luz alcance su vida útil, se debe sustituir la luminaria.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Luminaria no apta para cubrir con material aislante




CARACTERÍSTICAS

SKU	Descripción	Aislación	Color	Material	Iluminación
6792	Artefacto de pared	IP54	Blanco	Aluminio + Vidrio	Bidireccional
6793	Artefacto de pared	IP54	Negro	Aluminio + Vidrio	Bidireccional




Tensión	Temperatura color	Aplicación	Compatibilidad	Movilidad	Garantía
180-265Vca ~ 50/60Hz	3000°K	Pared	Led integrado	Fija	2 años

INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO DE PARED


- A. Asegúrate de tener el artefacto, tornillos, tacos de pared y herramientas como taladro, destornillador y cinta aislante. Verifica que el sitio de instalación tenga una conexión eléctrica disponible y que sea adecuado para fijar el artefacto. (FIGURA 1)
- B. Apaga el suministro eléctrico desde el interruptor principal o el circuito correspondiente. Confirma que no haya corriente en la instalación usando un probador de tensión. (FIGURA 2)
- C. Desmonta el artefacto y separa el soporte de fijación de la estructura principal. Marca en la pared los puntos donde se colocarán los tornillos del soporte. (FIGURA 3)



- D. Perfora los agujeros con el taladro, coloca los tacos y atornilla el soporte firmemente en la pared. (FIGURA 4)
- E. Atornilla el artefacto al soporte colocado en la pared desde sus extremos, verifica que quede bien ajustado. Conecta los cables de la instalación eléctrica al artefacto: fase (color negro o marrón), neutro (color azul), y tierra (color verde-amarillo, si aplica). Usa conectores o cinta aislante para asegurar las uniones de los cables. (FIGURA 5)
- C. Vuelve a activar el suministro eléctrico desde el interruptor principal. Enciende el interruptor del artefacto y verifica que la lámpara LED funcione correctamente. (FIGURA 6)




ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



RECOMENDACIONES GENERALES

1. Control: Asegúrate de que el artefacto de pared se encuentre en perfecto estado y sin roturas al abrir la caja.
2. Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo.
3. Garantía: Guarda el comprobante de compra y aprovecha la garantía en caso de defectos.

MEDIDAS



EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

- Cualquier manipulación anula automáticamente la garantía.
- La selección del material por parte de los clientes exime a ESTA EMPRESA de una posible aplicación incorrecta.
- Esta empresa SÓLO se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la:
 - Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas
 - Incorrecto suministro eléctrico.
 - No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Importador:

TACOMA ARGENTINA S.A. CUIT: 30-71522063-2

TOOLING CORP S.A. CUIT: 30-71684355-2

ORIGEN Y FABRICACIÓN: CHINA



MÁS INFORMACIÓN



www.tacoma.com.ar

@tacoma.argentina

/tacoma.argentina