

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA




LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA

Las lámparas LED TACOMA® línea de EMERGENCIA poseen una batería de iones de Litio interna y enciende la lámpara automáticamente en caso de cortes de energía proporcionando luz de emergencia de hasta 6 hs. de autonomía. Su funcionamiento es el mismo que el de una lámpara normal. La recarga de la batería se produce de forma automática durante el uso cuando se restablece la energía de red.

TACOMA®
ILUMINACIÓN LED

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA



9W



12W

CARACTERÍSTICAS

Potencia	9W	12W
Modelo	9WE27	12WE27
SKU	5061	5063
Lumens Totales	810 Lm	1.080 Lm
Eficiencia energética	90 Lm/Watt	90 Lm/Watt
Temperatura de color	6000°K	6000°K
Apertura disponible	180°	180°
Aislación	IP20	IP20
Tensión	200-240VCa ~ 50/60Hz	200-240VCa ~ 50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Batería	Litio 1.500 mAh	Litio 1.500 mAh
Tiempo de carga	8 hs.	12 hs.
Autonomía	6 hs.	6 hs.
Base	E27	E27
Vida útil	15.000 hs.	15.000 hs.
Garantía	2 años	2 años

MEDIDAS

